

# Micro-Scope 3a



**Micro-Scope 3a は  
世界的ベストセラー、  
マイクロスコプシリーズの最新作で  
DMX512-A を含む全ての  
DMX に対応するポータブルテスター  
& アナライザーです。**



Micro-Scope 3a で新たに追加された機能は、

- \* オン/オフ可能なバックライト付 LCD
- \* 受信データのバイナリー表示
- \* チャンネル上のフリッカーデータをトラックダウンできる、ハンドモードフリッカーファインダー
- \* 節電モードによるバッテリータイプの DMX ブースターとしての用途。
- \* 200 種以上のムービングライトライブラリーを内蔵
- \* ランプタイプとアドレスを設定するだけでインテンシティ、パン/チルト、カラー、ゴボの機能テストが可能
- \* オフラインエディター Mic-Edit (別売) を使い、新たなランプライブラリーの作成、本体へのダウンロード

## Upgrade Policy:

以前お買い上げの Micro-Scope 1、2、2a はメーカーでの改造で、また Micro-Scope 3 は最新のファームウェアチップに交換することで 3a の新しい機能が利用できます。詳しくはお買い上げ頂いた代理店へお問い合わせ下さい。

## Features Include:

従来モデルからの基本性能は、

- \* DMX512 と MIDI 受信
- \* バーチャート、10 進、パーセント及び 16 進表示
- \* アップデートレート、受信チャンネル数、ブレイク及びマークアプターブレイクタイム表示
- \* 単独チャンネルの最大・最小及び現在のレベル表示
- \* ダブル及びシングルエンドケーブルテスト
- \* DMX512 の送信あるいはバッファーされた DMX512 及び MIDI の再発信
- \* 15 のスナップショット付きプリセットメモリー
- \* コンソール故障時の、オートバックアップ及びプリセットの送信

## Receiver:

- \* 24ch 分のレベルをバーグラフで一括表示
- \* 6ch 分のレベルを 16 進法、%、256 分割で表示
- \* 最大、最小、現在のいずれかのレベル表示
- \* アップデートレート、ブレイクタイム、MaB タイミングの表示
- \* 受信チャンネル数の表示
- \* 全てのスタートコードの分析
- \* トリガー出力の検出
- \* MIDI 信号の分析、表示

## Transmitter:

- \* リグ：1ch へのレベル送信
- \* ダイナミック：任意のチャンネル範囲へ一括レベル送信
- \* オール：全てのチャンネルの一括レベル送信
- \* メモリー：プリセットシーンの再生 (15 メモリー)

## Cable Test:

- \* シングルエンドテスト：ショート、ターミネーション
- \* ダブルエンドテスト：ピン配線チェック

## Specifications:

- サイズ： 120 x 90 x 40mm
- 重量： 300g
- 外部電源： 9V300mA DC
- 内部電源： 4.5V ニッカドバッテリー
- 付属品： AC/DC アダプタ、専用ポーチ



Technical Supply Japan Co., Ltd.

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16 TEL: 03-3425-2400 FAX: 03-3425-2402 <http://www.tsjnet.co.jp>